



手动可调衰减器



产品描述

衰减水平可设置在 0 到 40dB 范围内，紧凑的外壳设计，可以集成在 PCB 或仪器内部

产品特点

衰减范围广、精确的分辨率、低背向反射、低插入损耗、低偏振相关损耗

产品型号

OAT-HV-1310-FC/PC-900-1

应用领域

电信系统

有线电视系统

测试仪器

DWDM网络

光放大器



核心参数

波长	接头	松套管直径	光纤长度
1310nm	FC/PC	900um	1m

详细参数

参数	单位	值
波长范围	nm	1525~1575
衰减范围	dB	0~15 or 30
衰减分辨率	dB	< 0.1
插入损耗	dB	0.6
回波损耗	dB	> 50
偏振相关损耗	dB	< 0.1
波长相关损耗	dB	< 0.3
操作温度	°C	-5~+65
功率	W	1

可选配置表

OAT-HV-波长-接头-松套管直径-光纤长度				
手动可调衰减器	波长	接头	松套管直径	光纤长度
OAT-HV	850: 850nm	FC/PC	900um	1m
	1310: 1310nm	FC/APC	2mm	定制
	1550: 1550nm	SC/PC	3mm	
	1310/1550: 1310/1550nm	SC/APC		
		LC/PC		
		MU/PC		
		不带接头 定制		